

## Smartline AX 1

Stereo-Vollverstärker

Mit dem SmartLine AX1 bringt Advance Paris ein ganz besonderes Gerät auf den Markt. Der Mid-Size-Vollverstärker verfügt über audiophile Gene, die er gekonnt hinter der edlen Acrylglas-Front verbirgt. Angetrieben von einem großen Ringkerntrafo verrichten nur ausgewählte Komponenten ihren Dienst. Das stilvolle Kraftpaket verfügt über

eine Vielzahl digitaler und analoger Eingänge, für maximale Konnektivität. Mit dem optionalen Bluetooth-Dongle können Sie den AX1 auch kabellos bespielen. Der Verstärker liefert 2x 65 Watt an 4 Ohm. Wer mehr möchte, kann den AX1 auch als Vorverstärker betreiben und findet in der Endstufe SmartLine BX1 die perfekte Ergänzung ...



### SPECS & FACTS

- Vollverstärker vom „High Class“ Label „Advance Paris“
- Hochwertige Mischung aus im Trend liegenden kompakten Abmessungen und maximaler Klangqualität
- Homogener, gleichzeitig dynamischer Klang
- Klassische analoge Endstufen. Keine digitale Verstärkung, wie bei vielen Wettbewerbern, die mit Class D Endstufen arbeiten
- Kein „Papiertiger“ – kräftige Leistung der Endstufen sorgt für gelungene Zusammenarbeit auch mit Standlautsprechern
- Design mit hohem Wiedererkennungswert (Acrylglas-Frontblende) und typischen Advance-Merkmalen (Lautstärke-Drehregler, „clean“ Gestaltung der Gerätefront)
- Konkurrenzlos hochwertiger innerer Aufbau (Ringkern-Trafo, aufwändiges Chassis): „Große“ Technik im „kleinen“ Gehäuse
- Cinch- und XLR-Beschaltung (XLR sehr selten in 700 EUR Preisklasse)
- Gleich 3 optische Digitaleingänge (oft nur 1 oder 2) plus Koax-Digitaleingang
- Bluetooth optional
- In weiß und schwarz erhältlich

# Smartline AX 1

Stereo-Vollverstärker

Bluetooth-Dongle  
X-FTB01



## TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung 8 Ω :	2x 45W RMS
Ausgangsleistung 4 Ω :	2x 65W RMS
Frequenzgang (-3dB):	10Hz-50kHz
Verzerrung:	< 0,03%
Signal/Rauschverhältnis:	> 98 dB
Kanaltrennung:	> 70 dB
Eingangsimpedanz (Phono):	47KΩ (47KΩ)
D/A-Wandler:	AKM A4113 24bit-216kHz DAC WolfsonWM8740
Leistungsaufnahme:	<350W
Maße in cm (l/b/h):	32,5/ 23/ 13,3
Gewicht:	6,7 kg



mit Fernbedienung

## AUSGÄNGE

- 1x Ausgang Subwoofer
- 1x Pre Out Chinch
- 1x Pre Out XLR
- 1x Rec Out
- 1x Lautsprecherpaar
- 2x Kopfhörer
- 2x Trigger out

## EINGÄNGE

- 1x Phono
- 1x CD
- 1x Tuner
- 3x AUX
- 1x XLR (symmetrisch)
- 1x Coaxial (digital)
- 3x Optisch (digital)
- 1x Bluetooth Vorbereitung  
(für aptX Dongle X-FTB01)

## UVP

€ 690,-

erhältlich in:

- schwarz 3 760 179 291 346
- weiß 3 760 179 291 353

## DONGLE X-FTB01

- **UVP € 99,-**

- angeschlossene Quelle fernbedienbar (Play, Pause, nächster Titel)
- Anzeige im Display für Quelle, Sampling Rate, aptX